

[illegible]

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato
○	Parzialmente supportato

Note

*	Con Pelco-P l'ID di controllo deve essere "-1" rispetto a quello della telecamera (CAM 1 comanda telecamera con ID 2)
1	Richiede esposizione in modalità BRIGHT
2	Richiede white balance in modalità MANUAL
3	Richiede esposizione in modalità MANUAL
4	Richiede esposizione in modalità AUTO
5	Richiede selezione MINRRAY come BRAND nelle impostazioni di controllo sull'interfaccia web del controller
6	Richiede esposizione in modalità AAE
7	Funzionano unicamente modalità MANUAL ed AUTO
8	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sull'EV e non su BLC
9	Funzionano unicamente modalità INDOOR, OUTDOOR ed AUTO



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR02** con
telecamere **SEADA SDC015-U2U3HL**

COMANDO	RS-232			VISCA OVER IP		ONVIF
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP	
WHITE BALANCE CYCLE	●	-	-	●	●	○ 7
AUTO WHITE BALANCE	●	-	-	●	●	●
EXPOSURE CYCLE	●	-	-	●	●	○ 7
AUTO EXPOSURE	●	-	-	●	●	●
BRIGHT UP	● 1	-	-	● 1	● 1	-
BRIGHT DOWN	● 1	-	-	● 1	● 1	-
ZOOM W	●	●	●	●	●	●
ZOOM T	●	●	●	●	●	●
R GAIN/B GAIN -/+	● 2	-	-	● 2	● 2	● 2
IRIS -/+	● 3	● 6	● 6	● 3	● 3	● 3
PT SPEED -/+	●	●	●	●	●	●
ZOOM SPEED -/+	●	-	-	●	●	-
EXPOSURE COMP UP	● 4	-	-	● 4	● 4	-
EXPOSURE COMP DOWN	● 4	-	-	● 4	● 4	-
EXPOSURE COMP ON	● 4	-	-	● 4	● 4	-
EXPOSURE COMP OFF	● 4	-	-	● 4	● 4	-
BACKLIGHT ON	●	-	-	●	●	● 8
BACKLIGHT OFF	●	-	-	●	●	● 8
NEAR	●	●	●	●	●	●
FAR	●	●	●	●	●	●
AUTO FOCUS	●	-	-	●	●	●
MENU	●	-	-	●	●	-
MENU BACK	● 5	-	-	● 5	● 5	-
MENU ENTER	● 5	-	-	● 5	● 5	-
HOME	●	-	-	●	●	●
1-9 SAVE PRESET	●	●	●	●	●	●
1-9 RECALL PRESET	●	●	●	●	●	●

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato
○	Parzialmente supportato

Note

*	Con Pelco-P l'ID di controllo deve essere "-1" rispetto a quello della telecamera (CAM 1 comanda telecamera con ID 2)
1	Richiede esposizione in modalità BRIGHT
2	Richiede white balance in modalità MANUAL
3	Richiede esposizione in modalità MANUAL
4	Richiede esposizione in modalità AUTO
5	Richiede selezione MINRRAY come BRAND nelle impostazioni di controllo sull'interfaccia web del controller
6	Richiede esposizione in modalità AAE
7	Funzionano unicamente modalità MANUAL ed AUTO
8	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sull'EV e non su BLC

[illegible]

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato
○	Parzialmente supportato

Note

*	Con Pelco-P l'ID di controllo deve essere "-1" rispetto a quello della telecamera (CAM 1 comanda telecamera con ID 2)
1	Richiede esposizione in modalità BRIGHT
2	Richiede white balance in modalità MANUAL
3	Richiede esposizione in modalità MANUAL
4	Richiede esposizione in modalità AUTO
5	Richiede selezione MINRRAY come BRAND nelle impostazioni di controllo sull'interfaccia web del controller
6	Richiede esposizione in modalità AAE
7	Funzionano unicamente modalità MANUAL ed AUTO
8	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sull'EV e non su BLC
9	Funzionano unicamente modalità INDOOR, OUTDOOR ed AUTO

[illegible]

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato
○	Parzialmente supportato
/	Non ancora verificato

Note

1	Funzionano unicamente modalità ONEPUSH, MANUAL ed AUTO
2	Funzionano unicamente modalità SHUTTER, IRIS, MANUAL ed AUTO
3	Richiede white balance in modalità MANUAL
4	Richiede esposizione in modalità MANUAL
5	Richiede esposizione in modalità AUTO
6	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sulla regolazione della compensazione di esposizione (EXPCOMP LEVEL)
7	Richiede selezione MINRRAY come BRAND nelle impostazioni di controllo sull'interfaccia web del controller



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR02** con
telecamere **SEADA SDC0G5-B12 (N)**

COMANDO	RS-232			VISCA OVER IP		ONVIF	NDI
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP		
WHITE BALANCE CYCLE	●	-	-	●	●	-	-
AUTO WHITE BALANCE	●	-	-	●	●	-	-
EXPOSURE CYCLE	●	-	-	●	●	-	-
AUTO EXPOSURE	●	-	-	●	●	-	-
BRIGHT UP	● 1	-	-	● 1	● 1	-	-
BRIGHT DOWN	● 1	-	-	● 1	● 1	-	-
ZOOM W	●	●	●	●	●	●	●
ZOOM T	●	●	●	●	●	●	●
R GAIN/B GAIN -/+	● 2	-	-	● 2	● 2	-	-
IRIS -/+	● 3	● 6	● 6	● 3	● 3	-	-
PT SPEED -/+	●	●	●	●	●	●	●
ZOOM SPEED -/+	●	-	-	●	●	-	●
EXPOSURE COMP UP	● 4	-	-	● 4	● 4	-	-
EXPOSURE COMP DOWN	● 4	-	-	● 4	● 4	-	-
EXPOSURE COMP ON	● 4	-	-	● 4	● 4	-	-
EXPOSURE COMP OFF	● 4	-	-	● 4	● 4	-	-
BACKLIGHT ON	●	-	-	●	●	-	-
BACKLIGHT OFF	●	-	-	●	●	-	-
NEAR	●	●	●	●	●	●	-
FAR	●	●	●	●	●	●	-
AUTO FOCUS	●	-	-	●	●	-	●
MENU	● 5	-	-	● 5	● 5	-	-
MENU BACK	● 5	-	-	● 5	● 5	-	-
MENU ENTER	● 5	-	-	● 5	● 5	-	-
HOME	●	-	-	●	●	●	○ 7
1-9 SAVE PRESET	●	●	●	●	●	●	●
1-9 RECALL PRESET	●	●	●	●	●	●	●

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato
○	Parzialmente supportato

Note

1	Richiede esposizione in modalità BRIGHT
2	Richiede white balance in modalità MANUAL
3	Richiede esposizione in modalità MANUAL
4	Richiede esposizione in modalità AUTO
5	Richiede selezione MINRRAY come BRAND nelle impostazioni di controllo sull'interfaccia web del controller
6	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sulla regolazione della compensazione di esposizione (EXPCOMP LEVEL)
7	Ripristina posizione di pan e tilt ma non lo zoom